

Popis a použití

Alarmová jednotka SR560 je navržena pro mA, nebo V signály. Speciální ochrana pro zvýšení odolnosti proti falešným alarmům. Nastavitelnost alarmových funkcí.

- Dva plně nezávislé izolované kanály
- Proudový a voltový vstup
- Zvýšená odolnost proti falešným poplachům
- Nastavení pomocí přepojovacích plošek
- Nastavitelný čas prodlevy, hystereze a reléových funkcí
- AC nebo DC napájení
- Zapojitelný terminál zjednodušující připojení a odpojení
- Montáž na lištu DIN
- Záruka 5 let



Technické parametry

Počet kanálů	dva nezávislé kanály
Vstupní napětí	0(0,2)-1 V, 0(1)-5 V, 0(2)-10 V Vstupní impedance: 10 MΩ
Vstupní proud	0(4) - 20 mA Vstupní impedance: 51 Ω
Max. vstupní úroveň	200 % z měřeného rozsahu
Výstup relé 1 a 2	1 - pólový spínací kontakt High nebo Low alarm Čas prodlevy: 0,4 s nebo 2 s Hystereze: 0,35 % až 80 % Aktivní nebo pasivní funkce
Galvanická izolace AC verze	Vstup na reléový výstup: 3700 VAC Vstup na napájení: 3700 VAC Reléový výstup na napájení: 3700 VAC Mezi kanály: 1500 VAC
DC verze	Vstup na reléový výstup: 1500 VAC Vstup na napájení: 1500 VAC Reléový výstup na napájení: 1500 VAC Mezi kanály: 1500 VAC
Napájení	AC verze: 230 VAC DC verze: 19 - 60 VDC
Operační teplota	-20 až +60°C
Typická přesnost	±0.1% z rozsahu

Objednací kód

51MOE00014 - 220 VAC
51MOE00015 - 24 VDC

© Copyright ZPA Nová Paka, a.s.
červen 2006, verze 1, N.L.