

LCD-H11

Popis a použití

LCD-H11 je digitální indikátor pro instalaci přímo do 4-20 mA smyčky bez potřeby vnějšího napájení. Společně s krytem je navržen pro těžké provozní podmínky. Jednoduché programování. Možnost převodníku pro přímý senzorový vstup.

- Instalace přímo do 4 - 20 mA smyčky
- Úbytek napětí jen ~ 1,5 V
- Vysoko-kontrastní 4-místný LCD displej 12,7 mm číslice
- Jednoduché nastavení
- Zobrazovaný rozsah -1999 až 9999 pro 4 až 20 mA
- Typická přesnost 0,05 %
- Možnost přidání integrovaného převodníku
- Operační teplota -25 až 70 °C
- Krytí IP 65 / NEMA 4X
- Záruka 5 let



Technické parametry

Vstup mA	4-20 mA Maximální proud: 30 mA Minimální proud (pro funkci): ~3.5 mA
Úbytek napětí	~ 1,5 V
Zobrazení	černý LCD 4-místný
Displej	12,7 mm
Velikost číslic	12,7 mm
Zobrazovaný rozsah	-1999 až 9999
Počet desetinných míst	0 až 3
Pod/Nad rozsah	Blikající symboly LO/HI
Jednotky	Výměnné přední panely
Doba odezvy	Appr. 0,5 s
Nastavení	Pomocí dvou tlačítek (uvnitř krytu)
Operační teplota	-25 °C až +70 °C
Typická přesnost	±0.05 % FS ±1 digit
Přívod	2 x 3/4" NPT
Krytí	IP 65 / NEMA 4X
Montáž	na stěnu

Objednací kód

70LCDH1111

© Copyright ZPA Nová Paka, a.s.
červen 2006, verze 1, N.L.